

Intrusion / Ajax Wireless / Détecteurs

# AJ-COMBIPROTECT-B

Ajax



## Caractéristiques

---

- Ajax
- Détecteur volumétrique PIR et immune aux animaux de compagnie et détecteur de bris de vitre
- Bidirectionnel
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Antenne interne espace libre 1200 m
- Indicateur de détection de mouvement
- Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Couleur noir
- Tamper anti-ouverture
- Immunité aux animaux de compagnie ? 20 kg y ? 50 cm
- Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
- Utilisation intérieure
- Inclus support

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Ajax
<b>Technologie</b>	PIR volumétrique et capteur microphonique bris de vitre
<b>Objectif PIR</b>	24 zones et 6 plans
<b>Champ de détection PIR</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m
<b>Champ de détection de rupture</b>	9 m / 180°
<b>Fréquence</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distance de transmission</b>	? 1200 m en espace ouvert
<b>Immunité aux animaux</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-masquage</b>	Non disponible
<b>Sensibilité</b>	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
<b>Indication LEDs</b>	Alarme, tamper, signal
<b>Batterie</b>	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
<b>Temp. fonctionnement</b>	0° C ~ 50° C
<b>Matériel de l'enveloppe extérieure</b>	Plastique ABS
<b>Dimensions (sans support)</b>	110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm